

Описание товара Генератор бензиновый FOGO

FV 15540 ER



Описание

- Бензиновый электрогенератор FV 15540 ER используется в качестве резервного источника питания на предприятии, даче, загородном доме, а также для трехфазных электроинструментов. Конструктивные особенности:
- Ручная и электрическая система запуска;
- Открытое исполнение;
- При сборке используются только высококачественные комплектующие;
- Система автоматической остановки двигателя при низком уровне масла;
- Тип топлива - бензин 92 или 95;
- Маленький расход топлива;
- Время работы на одной заправке до 4,3 часов;
- Синхронный тип электрогенератора, уровень защиты IP 54. Производитель:
- FOGO, Польша Модель:
- FV 15540 ER Стандартная комплектация:
- Бензиновый генератор;
- Две защищенные розетки 1 фаза ~ 16А;
- Одна защищенная розетка СЕЕ 1фаза ~ 32А;
- Одна защищенная розетка СЕЕ 3 фазы ~ 32А;
- Аккумуляторная батарея;
- Переходник для выхлопного металлорукава;
- Выхлопной металлорукав 2,5 м диаметром 50 мм;
- Двух полюсный автомат защиты с тепловым и электромагнитным расцепителем;
- Термореле 230 В;
- Счетчик моточасов;
- Электронный стабилизатор напряжения +/- 1%;

•
Характеристики

| | |
|--|----------------------------|
| Габаритные размеры, мм | 900x645x620 |
| Объём бака, л | 16 |
| Мощность максимальная, кВт | 13,6 |
| Мощность номинальная, кВт | 11,8 |
| Частота, Гц | 50 |
| Марка двигателя | В Количество цилиндров, шт |
| Уровень шума, дБ/7м | 96 |
| Ёмкость масляной системы, л | 1,7 |
| Масло двигателя | SAE 5W 30, 10W 40 |
| Расход топлива при нагрузке 75%, л/час | 4,9 |
| Вес генератора, кг | 159 |
| Мощность, кВт | 11.8 |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.